

G 6000 E POWERSMART

Code d'article: 70037



Caractéristiques

Puissance max. (1-230V):	6000 W
Réservoir:	25 L
Carburant:	essence
Démarrreur:	manuel
Niveau sonore:	72 dB(A)
AVR:	oui
Poids:	86 kg
Dimensions:	684x562x557 mm

- Ligne de groupes électrogènes économiques pour usages occasionnels
- Idéal pour travaux légers dans des endroits où il n'y a pas d'électricité
- Pourvu d'un grand réservoir qui augmente l'autonomie
- G 2200 et G 4000 sont pourvus d'un indicateur de niveau d'essence, indicateur voltage, protection de niveau d'huile, sécurité de surcharge thermique, 2x Chuko 230V et une connexion 12V DC
- G 5500 et G 6000 E sont équipés en plus d'un compteur-heures, 1x Chuko 230V et une connexion 1 x 32A CEE
- G 4000, G 5500 et G 6000 E peuvent être équipés d'un kit de roues
- G 6000 E peut être démarré électriquement