

GHE R26 7501

Artikelcode: 70152



Kenmerken

Motor:	GX 390
Motorvermogen PK:	13 PK
Max. vermogen (1-230V):	6000 W
Tankinhoud:	26 L
Brandstof:	benzine
Brandstofverbruik (75% belasting):	2,5 l
Starter:	elektrisch
Geluidsniveau dB(A):	70 dB(A)
Gewicht:	92 kg
Afmetingen:	840x560x595 mm

- De benzine stroomaggregaten zijn uitgerust met een uiterst duurzame Japanse Honda motor
- Zeer soepele start-procedure
- Trillingsvrije werking door de montage van trillingsdempers
- Machine is voorzien van een synchrone Europese alternator met een hoog rendement en een lange levensduur
- Voorzien van oliepeilbeveiliging zodat de motor beschermd is tegen het eventueel olie-droogdraaien
- Incl. thermische overbelastingszekering, uurteller, extra grote tank wat de autonomie verhoogt